




■ 動作確認/商品仕様



| | |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 型番 | NC56C/NC56CDNZ |
| 撮像素子 | 1/1.8インチ CMOS |
| 映像出力 | RJ-45(10/100 Base-T) |
| 映像圧縮方式 | H.265 / H.264H / MJPEG |
| 有効画素数 | 829万画素 [3840×2160px] |
| デイナイト | 自動 / カラー / B/W |
| 最低照度 | 0Lux/F1.9(IR on) |
| 赤外線照射距離 | 最大約30m |
| レンズ | 3.7mm~11mm (電動) |
| 最短焦点距離 | 0.2m |
| 撮影画角 | H:112°~46°, V:60°~26° |
| O S D | 逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR |
| 音声マイク | - |
| 電源 | DC12V PoE (802.3af)(Class 0) |
| 消費電力 | <10.9W |
| 使用条件 | -30°C ~ +60°C / <95% RH |
| 防水グレード | IP67 |
| 外形寸法 | φ122mm×88.9mm |
| 本体重量 | 0.49Kg |
| 付属品 | ビス、コンクリートアンカー |
| 材質 | 本体部：アルミニウム |
| 相互運用性 | ONVIF, PSIA, CGI |
| 認証 | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |

D O R I 距離（※）
広角時）検知：83m / 観察：33m / 認識：17m / 特定：8m
望遠時）検知：190m / 観察：76m / 認識：38m / 特定：19m
※カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。

■ 取り付け方



この度は、弊社の製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。取付前、ご使用前にこの注意書及び取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※この注意書及び取扱説明書は、大切に保管し、必要な時にお読みください。

—おことわり—

本製品は犯罪抑止を目的とした製品で、犯罪防止を保証する物ではありません。犯罪による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

故障が発生した場合は、お買上げの販売店にお申し出ください。本製品は弊社保証規定に基づいて保証させていただきます。

※保証書は大切に保管してください。※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

—正しく設置・ご使用いただくために—

■ こんな場所には設置しないでください

- ・蛍光灯などの光源が直接カメラの視野に入る場所
- ・太陽が季節、時刻を通して直接カメラの視野に入る場所
- ・X線や放射線、および強い電波や磁気の発生する場所

※製品仕様の「使用条件」内の場所に設置してください。※天井または壁に取り付ける際は、カメラの重量を十分に考慮し設置してください。

■ その他の注意事項

- ・電源は必ず弊社のACアダプター、または電源供給器をご使用ください。
- ・カメラに強い衝撃、振動を与えないでください。

・汚れなどが付着するため、定期的にカメラのレンズを清掃してください。

警告表示の意味

この「注意書」では、本製品を設置、または使用される方や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、お取り扱いの際、守っていただきたい事項について次の「図記号」で表示しています。図記号の意味を十分にご理解のうえ、この「注意書」をお読みいただくようお願い申し上げます。

| | | | |
|--|------------------------------------------------|--|-------------------------|
| | この警告事項に反した取り扱いをすると、死亡や大けがなど人身事故の原因となります。 | | 注意 禁止を表します。してはいけない内容です。 |
| | この注意事項に反した取り扱いをすると、傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがあります。 | | 指示 必ず実行しなければならない内容です。 |

安全のための注意事項を守らないと火災や人身事故につながることがあります。本紙には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の正しい取り扱い方を記載しています。お読みになった後は、いつでも見られるところに保管して下さい。

| | 分解・改造等をしない 火災や感電、故障の原因となります。 | | ぬれた手で本製品にふれない 感電や故障の原因となります。 | | 故障や異常にお気づきの場合は、 お買上げの販売店にお申し出ください。 そのままご使用になりますと、故障の 拡大や思わぬ事故の原因となります。 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| | 浴室など湿気が非常に高い場所や、 水に浸かるおそれのある場所には 設置しない。火災や感電、故障の 原因となります。 | | 機器の重みに耐えられない場所 には取付けない。感電や故障の 原因となります。 | | |
| | 赤外照明投光器の光を長時間見続けない。 本製品は、目には見えませんが赤外線を 発光しています。赤外線の熱効果により、 目に傷つけるおそれがあります。 | | ストーブやコンロなど、高温になる 物を近づけない。変形や故障の原因 となります。 | | 磁石など、磁気を帯びた物を近づけない。 誤動作や故障の原因となります。 |
| | 腐食性のガスや塵埃がかからない ようにする。故障や寿命低下の原因と なります。 | | 電気製品など、電気的ノイズや 電磁波が発生する物を近づけない。 誤動作や故障の原因となります。 | | IR(赤外線LED)は消耗品です。定期的な 点検の実施および交換をおすすめします。 |

無償保証規定

- 正常な使用状態(取扱い上のご注意、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)
で故障した場合にはお買上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターが無料修理をさせていただきます。弊社の判断により製品を交換させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示の上、お申し付けください。
- ご贈答、ご転居などで本保証書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼に
なれない場合には、弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買上げの年月日、お客様名、お買上げの販売店名のご記入がない場合、
および本書の字句を書き替えられた場合
 - 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および
損傷
- お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (5)火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障
および損傷
- (6)消耗した部品の交換
- 付属品・消耗品は保証対象外とさせていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行しませんので大切に保管してください。

YAZAWA
株式会社 ヤザワコーポレーション
<http://www.yazawa.co.jp>